

Otevření dveří mobilní aplikací prostřednictvím makra (INTEGRA)

Pro otevření dveří prostřednictvím makra je potřeba následující nastavení:

Makro, které bude ovládat virtuální výstup (č. 101).

Virtuální výstup (č. 101) nastavte na Funkce výstupu 24. Prepínač MONO a Doba aktivace (čas otevření zámku) 2 s.

Výstupy

Č	Jméno výstupu	Funkce výstupu	Doba aktivace	Zobrazení stav	Invert	Pulz.	Držení
101	Makro dveře	24: MONO	0 min. 2 sek.	0: standardní	X		

Dále si vytvoříte virtuální vstup (č. 101), který bude ovládaný 8: kopíruje výstup (č. 101) a bude vykonávat funkci 58. Techn.-tlačítko dveří. V detailech vstupu nastavíte, které dveře se mají otvírat (Modul č. zámek/kláv.)

Zóny

Č	Jméno zóny	Blok	Typ zóny	Citlivost	Funkce	Vstupní zpoždění	Max. doba na Ma:
101	Dveře	1	8: Kopíruje výstu	VÝST:101	58: Tech.-tlačítko dveří	2	0 sek.
102	Zóna 102	1	0: Nepo				
103	Zóna 103	1	0: Nepo				
104	Zóna 104	1	0: Nepo				
105	Zóna 105	1	0: Nepo				
106	Zóna 106	1	0: Nepo				
107	Zóna 107	1	0: Nepo				
108	Zóna 108	1	0: Nepo				
109	Zóna 109	1	0: Nepo				
110	Zóna 110	1	0: Nepo				
111	Zóna 111	1	0: Nepo				

Zóna 101 - kopíruje výstup

Jméno zóny: Dveře

Přiřazeno k: 1: Domecek

Funkce: 58: Tech.-tlačítko dveří

Na modulu: 1: 2: CA-64 SR (02h)

Typ zóny: 8: Kopíruje výstup

Výstup: 101

Max. doba narušení: 0 sek.

Max. doba bez narušení: 0 h. min.

Volby:

- Zapnutí po zpoždění
- Priorita
- Video při odstřežení
- Video při zastřežení
- Odpojení blokováno
- Odpojení bez odchodu
- Auto-odpojení po 3 poplachu
- Auto-odpojení po 1 poplachu
- Obnova Auto-odpojených zón
- Křížový poplach
- Zpoždění sirény
- Zpoždění monitorování
- Neodesílat narušení při příchod. čase
- Obnova zóny po poplachu
- Obnova zóny po odstřežení
- Poplach při konci doby odchodu
- Poplach při opětovném připojení
- Vždy hlasitý tamper poplach
- GONG v modulu

Komentář:
Virtuální vstup ovládaný virtuálním výstupem z makra

Po provedení následujících nastavení, máte možnost ovládat (otvírat) dveře prostřednictvím makra mobilní aplikace.

