





Konvenční vzdálený diodový indikátor WZ 4 je určen k optickému opakování signalizace poplachového stavu hlásiče nebo skupiny hlásičů v požárních systémech. Může být připojen k hlásiči nebo skupině hlásičů. Indikátor se používá, pokud je nainstalovaný hlásič neviditelný nebo je k němu omezený přístup v místnosti, která je pod dohledem hlásičů, například je nainstalován v prostorech nad stropem, v kabelových šachtách, technických místnostech, hotelových pokojích atd.

### FUNKCE KONVENČNÍHO VZDÁLENÉHO LED INDIKÁTORU WZ 4

- > doplňková vizuální signalizace
- > malé rozměry
- > 4 vizuální signalizační LED diody
- > napájení <4 [mA]

### ROZMĚRY [mm]



### TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE	KONVENČNÍ VZDÁLENÝ DIÓDOVÝ INDIKÁTOR WZ 4	
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	24 [VDC] ± 25%	
ODBĚR PROUDU V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU	0 [mA]	
ODBĚR PROUDU V POPLACHOVÉM REŽIMU	<0,5 [mA]	
ROZMĚRY	44x23 [mm]	
HMOTNOST	18 [g]	
BARVA KRYTU	BÍLÁ	ČERNÁ
ID ZAŘÍZENÍ	FSS001	FSS041