



167*83.5*39mm

Obsah balení:

- ✓ Multifunkční Jump Starter
3 v 1, 12.000 mAh Jump Starter
LED bezpečnostní světlo
USB nabíjení
- ✓ Digitální inteligentní LCD displej
Jasně & viditelně zobrazuje
provozní stav Jump Starteru
- ✓ USB rychlo nabíječka
s inteligentním režimem spánku
 - Quick - charge 3.0/ Max. 24W USB výstup, automaticky se uspí po 20 sekundách nečinnosti
 - Quick - charge 2.0 typ-C vstup
- ✓ LED Světlo - 3 módy
Svítílno, Stroboskop, SOS signál
- ✓ Bezpečnost a ochrana
Ochrana proti špatnému nabíjení,
zkratu a přebíjení, vysokému
nabíjecímu proudu

Jump Starter	X	1 ks
USB kabel typ C	X	1 ks
Svorky sada	X	1 ks
Obal	X	1 ks

Stručný Popis



Technické Parametry:

Kapacita	11850 mAh
Výstupní startovací napětí	12V
Výstupní startovací proud	400A @ 1.5 sek.
USB Výstupní napětí	USB 1 – 5 ± 0.2 V USB 2 – 5 ± 0.2 V & QC 3.0: 3.6~12 V
USB Výstupní proud	USB 1 – ≥ 2.5 A USB 2 – ≥ 2.1 A @ 5 V
USB Nabíjecí napětí	5V & QC 2.0 : 9 V
USB Nabíjecí proud	2 ± 0.2 A
Proudový odběr při nečinnosti	< 40 uA
Provozní teplota (startování)	-20 ~ +60 °C
Provozní teplota (nabíjení)	0 ~ 45 °C
Skladovací teplota	-20 ~ +60 °C